



Dimensions

Supply Voltage	: DC 8 ~ 32 [V]	Genset voltage input	: AC 0~550 [V]
PT Input Range	: AC 0 ~ 550 [Vrms]	Grid voltage input	: AC 0~550 [V]
CT Input Range	: AC 0 ~ 5 [Arms]	MPU. signal input	: AC 0.7[V] 이상
Operation Temp.	: -25 ~ +70 [°C]	Digital input	: 10 points can be configured ports. / Input (VDC-)
		Digital output	: 8 points can be configured ports. / AC 250[V] 5A

All Dimensions in millimeters unless otherwise stated

Mark	Q'TY	ECR No.	Description of change	Date	Created	Checked
Symbol	Color	LED Status	Description			
	Orange	Block	Block 모드에서 경고			
	Orange	Manual	수동운전 모드에서 경고			
	Orange	Auto	자동운전 모드에서 경고			
	Red	Grid	한전상태 표시 [UVR 잠정] 상태에 따라 한전시 경고, 경전시 소등			
	Red	Alarm	고장 발생 시 경고, 고장 해제 시 소등			
	Red	Close	차단기 투입되면 경고, 차단되면 소등			
	Green	Open	차단기 차단되면 경고, 투입되면 소등			
	Orange	GEN Start	발전기 운전상태 표시 [발전기 운전중 잠정] 상태에 따라 입력시 경고, 입력 해제시 소등			

Symbol	Button	Description
	운전모드 전환 MODE SELECT	● 운전모드 전환 시 사용 경지 중 : ... 블록 → 자동 → 블록 ... 운전중 : ... 자동 → 수동 → 자동 ...
	램프 점검 LAMP TEST	● LED 표시등 점검 시 사용 모든 LED 점검 시에 사용
	고장 확인 ALARM	● 고장 발생 시 사용 고장 발생 시 부차 경고 LCD에 표시된 고장 화면 → 메인 화면 간 전환
	고장 해제 RESET	● 고장 발생 후 사용 고장 발생 후 부차 경고 고장 발생 후 고장 해제
	차단기 투입 CLOSE	● 차단기 투입 수동 운전 시 사용
	차단기 차단 OPEN	● 차단기 차단 수동 운전 시 사용
	메뉴 MENU	● 메인화면 → 메뉴화면 전환 시 사용 검정인력(O) 설정 메뉴의 유저 예제지 인력에서 발주간 이동 시에 사용
	확인 ENTER	● 메뉴선택, 설정 값 저장 시 사용 메뉴선택 화면 : 메뉴 선택 메뉴설정 화면 : 변경된 설정 값 저장
	취소 ESC	● 메뉴화면 → 메인화면 전환 시 사용 메뉴선택 화면 : 메인 화면으로 전환 메뉴설정 화면 : 설정 값 변경취소
	UP	● 메인 화면에서 별도의 메인 화면 표시 고장내역 표시 화면에서 창 전환 시 사용 메뉴 선택 후 설정 값 변경 시 사용
	DOWN	● 메인 화면에서 별도의 메인 화면 표시 고장내역 표시 화면에서 창 전환 시 사용 메뉴 선택 후 설정 값 변경 시 사용
	LEFT	● 메뉴 선택 화면에서 사용 메뉴 선택 후 설정 값 변경 시 자리(Cursor) 이동
	RIGHT	● 메뉴 선택 화면에서 사용 메뉴 선택 후 설정 값 변경 시 자리(Cursor) 이동



ICD (주) 아이씨디 ICD CO.,LTD www.eicd.co.kr
 B-617, Smart Valley, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Korea

This Drawing and the Design shown are the property of ICD CORP. and must not be used or copied without their permission

Drafting	Design	Checked	Weight	Type
2017.01.17	2012.07.18	2017.01.17	1.1 (Kg)	NeoGCP FD
Munkhtulga	Compark	Tony	Scale	Project No.
			2.5 / 1	(17 Feeder) KOREA VERSION

Drawing Name	Sheet
CONTROLLER ASS'Y	1 / 1
Drawing No.	
42.00500-5120	